

PFS 单相电源故障模拟器



符合下列标准

- > EN/IEC 61000-4-11
- > EN/IEC 61000-4-29
- > GB/T 17626.11
- > GB/T 17626.29

概述

PFS 单相电源故障模拟器是模拟电气、电子设备会受到电网中电压暂降、短时中断和电压变化的影响。造成这些电压变化的原因是由于电网、变电设备发生故障或者负荷突然发生大的变动。测试此类现象，是为了检验电气、电子设备遇到电压突变情况时，能否避免处于不安全的操作条件。PFS2216SV 配有2个可分别控制的半导体开关，能承受瞬间冲击电流同时每个开关都具有电子短路保护功能。

特点

- > 5.7寸彩色触摸屏前面板操作；
- > 全兼容 IEC61000-4-11, GB/T17626.11测试；
- > 内置多功能测试模块组合；
- > 电压、电流测量采集；
- > 测试编排程功能；
- > 以太网 RJ45接口，用于 PC 远程控制、排程、打印测试报告。

应用领域

- | | |
|--------|---------|
| > 通讯 | > 信息技术 |
| > 电信 | > 军用 |
| > 医疗 | > 航空 |
| > 广播电视 | > 新能源电力 |
| > 铁路 | > 新能源汽车 |

通用参数	
显示屏	5.7英寸TFT触摸屏
工作电源范围	110V/220V, ±10%, 50/60Hz
保险丝	6A
最大功耗	100W
用户存储空间	无穷 (PC)
通讯方式	以太网LAN、RJ45
外部控制方式	D-sub 25p
外部触发输入	BNC, 5V TTL
CRO触发输出	BNC, 5V TTL
运行控制输入	BNC, 5V TTL
外部同步输入	45-65Hz, 同名端与异名端之间 20-500V
警告灯输出	0-220VAC 10A/0-48VDC 3A 电源取决于外接信号灯的种类
安全电路	安全回路开路时停止工作
失效检测	失效时前面板LCD显示, 并中断仪器工
EUT电压监视输出	BNC, 100:1同轴端子输出
EUT电流监视输出	BNC, 10A:1V同轴端子输出
仪器工作状态指示	前面板LED指示、LCD显示
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
EUT电源电压注入	4mm香蕉插头线
检测输出方式	标准1米同轴线
机箱尺寸	19英寸/6U/4U 或22U机柜
仪器重量 (仪器型号不同, 重量有差异。)	例如: PFS 2210SVD / PFS 2210SD / PFS 2216SD 重量约为: 40Kg; PFS 1130D 重量约为: 24Kg或 100Kg (含电源)。
温度范围	15 - 35°C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa

发生器峰值冲击能力说明	
发生器额定电流	发生器耐电流冲击能力
PFS 2210SD	500A
PFS 2210SVD	500A
PFS 2216SD	500A
PFS 2216SVD	500A
PFS 2232SD	500A
PFS 2232SVD	500A
PFS 0505D	24V/50A, 48V/100A
PFS 0510D	24V/50A, 48V/100A
PFS 1110D	24V/50A, 48V/100A, 110V/220A
PFS 1120D	24V/50A, 48V/100A, 110V/220A
PFS 1125D	24V/50A, 48V/100A, 110V/220A
PFS 1130D	24V/50A, 48V/100A, 110V/220A
PFS 1150D	24V/50A, 48V/100A, 110V/220A
PFS 2210D	24V/50A, 48V/100A, 110V/220A
PFS 2225D	24V/50A, 48V/100A, 110V/220A
PFS 2250D	24V/50A, 48V/100A, 110V/220A
额定电流 16A 及以下发生器符合 IEC 61000-4-11 负载能力说明	
发生器额定电流	发生器负载电流能力
PFS 2210SD PFS 2210SVD	12A AC/DC 持续电流; 15A 持续 5s; 25A 持续 3s;
PFS 2216SD PFS 2216SVD	18A AC/DC 持续电流; 20A 持续 5s; 40A 持续 3s;

符合 IEC6100-4-11&IEC61000-4-29 标准的电源故障测试

IEC/EN61000-4-11, GB/T17626.11和 IEC/EN61000-4-29, GB/T17626.29单相交流和直流含电压暂降、短时中断和电压变化的电源故障模拟器技术参数

EUT 最大电压	PFS22xxSD、PFS22xxSVD 系列: 250V AC, 300V DC PFS05xxD 系列: 55VDC PFS11xxD 系列: 130VDC PFS12xxD 系列: 140VDC PFS22xxD 系列: 300VDC	
EUT 最大电流	PFS2216SD、PFS2216SVD: 16A AC/DC 持续电流; 20A 持续 5s; 40A 持续 3s; PFS2210SVD、PFS2210SVD: 10A AC/DC 持续电流; 12A 持续 5s; 25A 持续 3s; PFSxx05D: 6A PFSxx010D: 12A PFSxx20D: 22A PFSxx25D: 28A PFSxx30D: 33A PFSxx50D: 55A	
EUT 适用电源	单相 230V 及以下 50~60Hz ±5%	直流 300VDC 及以下 提供直流控制
EUT 电流电压测量	LCD 显示 BNC 端子: 电压 100:1, 电流 10A:1V	
中断电平	0%	
暂降电平	0%~100% (适用于附件 VVT/VMT 系列) 0%, 40%, 70%, 80% (适用于附件 VVTxxxxSF 系列)	
暂降、中断持续时间	0.3~9999 周期或 1ms~9999ms	
暂降、中断间隔时间	50ms~50000ms	
暂降、中断试验时间	1s~9999s	
暂降、中断上升、下降时间	1~5us (100Ω 负载)	
交流电压变化电平	0~100%	
交流电压变化减少时间	500ms~60000ms (50%~100%) 或 1~5us (100 欧姆负载) 1000ms~60000ms (0%~100%) 或 1~5us (100 欧姆负载)	
交流电压变化增加时间	500ms~60000ms (50%~100%) 1000ms~60000ms (0%~100%)	
交流电压变化降低后持续时间	10ms~99999ms	
直流电压变化电平	0~120%	
直流电压变化持续时间	1ms~99999ms	
直流电压变化间隔时间	50ms~50000ms	
同步	0° - 360°, 1° 步进设置或随机方式	
触发方式	手动、自动、外部触发输入	
选配功能	电压变化及两台直流电源非标准配置功能, 若需要另外增加模块	

苏州泰思特电子科技有限公司

总 部

地 址：江苏苏州市高新区金山路198号安达科技园2号楼
 电 话：0512-68413700/3800/3900
 传 真：0512-68079795
<http://www.3ctest.cn> Email: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D 206室
 电 话：010-82899984 010-82899948
 传 真：010-82899943 邮 编：100085

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心
 3栋1501室
 电 话：028-85327800
 传 真：028-85311400 邮 编：6100085

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
 电 话：0755-86626625 0755-86344313
 传 真：0755-26966255 邮 编：518055

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路（与丈八三路交汇）绿地中央广场
 维萨瀛海大厦2204室
 电 话：029-68985077 029-68985700
 传 真：029-68717677 邮 编：710077



台湾

台湾利诺科技有限公司
 电 话：+886-2-89121185
 传 真：+886-2-89121812
 地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
 邮 编：23145
<http://www.richtec.com.tw>
 Email: rich.tec@msa.hinet.net



韩国

TESTEK Co.,LTD
 Address: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
 Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 448-808
 Tel: 070-4099-2072/H.P: 010-6500-6648
 Email: woo@testek.co.kr
<http://www.testek.co.kr>, www.3ctest.co.kr



东南亚

Quantel Pte Ltd
 Address: 46 Lorong 17 Geylang #05-02
 Enterprise Industrial Building
 Singapore 388568
 Tel: +65 6745 3200
 Email: info@quantel-global.com
<https://www.quantel-global.com>



北美

The EMC Shop
 Address: 7401 Galilee Rd. #160 Roseville, CA 95678
 Tel.: 844.423.7435
 Email: sales@theemcshop.com
<https://www.theemcshop.com>



Russia Agency:
 "CDIP", llc.
 Add.: 121471, Moscow, Ryabinovaya street, house 69,
 building 5, room. 7
 Mr. Sventickiy Andrey
 Tel.: +79856003171 / +7(495) 956-20-22
 Email: info@cdip.ru / andrey.sventickiy@cdip.ru
www.cdip.ru