

组合式通信浪涌发生器

CWS 1089A



符合下列标准

> GR-1089-CORE 2011 Issue 6

概述

CWS 1089A组合式通信浪涌发生器是以公司第三代智能化多功能综合测试发生器为基础，采用可编程控制器技术设计的一款新产品。极大的简化了系统集成，提高了系统的可靠性。独特的彩色触摸屏界面具有良好的人机对话功能，操作过程方便简单。

CWS 1089A组合式通信浪涌发生器，包含2/10us、10/360us、10/1000us，符合标准GR-1089-CORE 2011 Issue 6的标准要求，能够满足五端口测试。

特点

- > 5.7寸彩色触摸屏前面板操作
- > 计算机技术，全自动控制系统
- > 符合 GR-1089-CORE 2011 Issue 标准
- > 可产生2/10us、10/360us 和10/1000us 波形
- > 以太网、RJ45接口

应用领域

- > 元器件
- > 通讯

2/10us (2500V) 5 端口组合波参数	
开路电压	100V-2500V (+20%)
短路电流	每线 20-500A
上升沿时间	1-2us
脉冲持续时间	2-9us
重复频率	2500V 时, 每 5 秒 1 个脉冲

2/10 us (800V) 5 端口组合波参数	
开路电压	100V-800V (+20%)
短路电流	每线 12.5-100A
上升沿时间	1-2us
脉冲持续时间	2-9us
重复频率	800V 时, 每 2 秒 1 个脉冲

2/10 us (5000V) 5 端口组合波参数	
开路电压	100-5000V (+20%)
短路电流	每线 10-500A
上升沿时间	1-2us
脉冲持续时间	2-9us
重复频率	5000V 时, 每 10 秒 1 个脉冲

2/10 us (1500V) 5 端口组合波参数	
开路电压	100V-1500V (+20%)
短路电流	每线 6-100A
上升沿时间	1-2us
脉冲持续时间	2-9us
重复频率	1500V 时, 每 3 秒 1 个脉冲

10/360 us (1000V) 5 端口组合波参数	
开路电压	50-1000V (+15%)
短路电流	每线 5-100A
上升沿时间	7.5-10us
脉冲持续时间	250-358us
重复频率	在 1000V 时每 60 秒 1 个脉冲

10/360 us (1000V) 5 端口组合波参数	
开路电压	50-1000V (+15%)
短路电流	每线 1.25-25A
上升沿时间	7.5-10us
脉冲持续时间	250-358us
重复频率	1000V 时, 每 60 秒 1 个脉冲

10/1000 us (600V) 3 端口组合波参数	
开路电压	50V-600V (+15%)
短路电流	每线 8-10A
上升沿时间	6-10us
脉冲持续时间	1000-1500us
重复频率	600V 时, 每 60 秒 1 个脉冲

10/1000 us (1000V) 3 端口组合波参数	
开路电压	50V-1000V (+15%)
短路电流	每线 5-100A
上升沿时间	6-10us
脉冲持续时间	1000-1500us
重复频率	在 1000V 时每 90 秒 1 个脉冲

通用参数	
输出极性	正或负
工作电源	AC 110/220V, $\pm 10\%$, 50-60Hz (大陆地区默认 AC220V)
触发方式	自动或手动; 可单次触发
环境温度	15-35°C
相对湿度	45%-75%RH (无凝露)
外形尺寸	35U 机柜
重量	约 80kg

随机标配	
主机、说明书、检测报告、质保书、测试线、电源线、接地线	
选件	
软件(选配)	计算机联机控制软件 AUTO Lab 支持 windows XP and Windows7及以上, 它使用方便、用户界面美观、直观, 各项操作功能以及标准测试库使用户可以轻松完成自定义测试程序; 它能够自动/ 手动识别所连接的 Auto Lab 测试设备并进行自动配置; 基于模板的报告功能可以帮助用户灵活地生成测试报告。

苏州泰思特电子科技有限公司

总 部

地 址：江苏苏州市高新区金山路198号安达科技园2号楼
电 话：0512-68413700/3800/3900
传 真：0512-68079795
http://www.3ctest.cn Email: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D 206室
电 话：010-82899984 010-82899948
传 真：010-82899943 邮 编：100085

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心
3栋1501室
电 话：028-85327800
传 真：028-85311400 邮 编：6100085

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626625 0755-86344313
传 真：0755-26966255 邮 编：518055

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路（与丈八三路交汇）绿地中央广场
维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077 029-68985700
传 真：029-68717677 邮 编：710077



台湾

台湾利诺科技有限公司
电 话：+886-2-89121185
传 真：+886-2-89121812
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
邮 编：23145
http://www.richtec.com.tw
Email: rich.tec@msa.hinet.net



TESTEK Co.,LTD
Address: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 448-808
Tel: 070-4099-2072/H.P: 010-6500-6648
Email: woo @testek.co.kr
http://www.testek.co.kr, www.3ctest.co.kr



东南亚

Quantel Pte Ltd
Address: 46 Lorong 17 Geylang #05-02
Enterprise Industrial Building
Singapore 388568
Tel: +65 6745 3200
Email: info@quantel-global.com
https://www.quantel-global.com



北美

The EMC Shop
Address: 7401 Galilee Rd. #160 Roseville, CA 95678
Tel.: 844.423.7435
Email: sales@theemcshop.com
https://www.theemcshop.com



Russia Agency:
“CDIP”, llc.
Add.: 121471, Moscow, Ryabinovaya street, house 69,
building 5, room. 7
Mr. Sventickiy Andrey
Tel.: +79856003171 / +7(495) 956-20-22
Email: info@cdip.ru / andrey.sventickiy@cdip.ru
www.cdip.ru